

Alarmsentral

MAXSYS PC 4200

PC4020 MAXSYS Et komplett sikkerhetssystem som er utviklet for å møte de aller hardeste funksjons- og fleksibilitetskravene.

Utbyggbart adresserbart buss-system med tradisjonelle dobbelbalanserte seksjoner, separate 2-tråds addressesyngler samt mulighet for trådløse seksjoner. Support for opptil 32 kortlesere med 1000 brukere oppdelt i 8 ulike alarmområder. Et sikkerhetssystem for mellomstore til større bedrifter, f.eks.: kontorer, butikker, varehus, lager, verksteder, industrier, skoler etc.

Seksjoner/områder:

- 16 seksjoner, utbyggbar til 128 seksjoner/adresser
- 64 seksjoner kan være trådløse med PC4164 radiointerface
- 2-tråds addressesyngler AML:
 - 2 sløyfer (PGM-1 og PGM2)
 - 64 adressenheter på hver sløyfe
 - Maks 170 mA belastning per sløyfe
- 29 programmerbare seksjonstyper

Utganger:

- 1 sirengang (3 Amp)
- Opptil 210 programmerbare utganger
 - 2 PGM-utganger på hovedkort
 - 144 ytterligere PGM-utganger
 - 64 reléutganger

Oppringer:

- SIA-format, nivå 2 (selvprogrammerende)
- Contact ID
- Minicall (99 hendelser kan spesifiseres)
- R-tastfunksjon
- Telefonlinjedetektering
- Automatisk testkodesending



Koder:

- 1000 brukerkoder eller adgangskort
- Vekterkode
- 4- eller 6-sifrede koder

Automatsikringer:

- Samtlige sikringer er automatsikringer

Hendelseslogg:

- Lagrer de siste 3000 hendelsene

Annet:

- Innbygd beskyttelse mot torden og transienter
- Leveres med betjeningspanel LCD4501
- Benytt standardkabel uten skjerm

Teknisk data:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Strøm: | 65 mA |
| • Batteri (min): | 7-15 Amp |
| • Transformator (min): | 17VAC/38VA |
| • Mål metallkabinett (HxBxD): | 330x290x130 |

FG Godkjenning nr.: S-086/99

DSC

Art. nr. 2900

Med reserverasjoner for eventuelle trykkfeil. Spesifikasjonene kan komme til å endres uten forvarsel.

TELETEC
connect

Teletec Connect AS
Enebakkveien 117 B
0680 OSLO
22 08 02 20, Fax 22 08 02 21
E-mail: info@teletec.no

Forhandler: